

SERIE R2X

Modelo	Corriente	Tensión V	Velocidad	Potencia W	Intensidad A	r.p.m.	Condensador µf	Ø Bomba	Ø Racord
R2X 20-18	monofásica	230	-	75	0,36	2200	2,6	1¼"	¾"
R2X 20-30	monofásica	230	-	87	0,42	2000	2,6	1¼"	¾"
R2B 32-60	monofásica	230	2	107	0,5	2800	3,5	1½"	1"
			1	90	0,43	2300			
R2B 32-90	monofásica	230	3	175	0,8	2550	5	1½"	1"
			2	126	0,62	2000			
			1	78	0,4	1400			